



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACION LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AIT66400B

GENERAL

Luminario para sobreponer o suspender, fabricado en aluminio con difusor de policarbonato opalino, acabado color blanco, driver multivoltage universal, led de alto brillo SMD2835, control 0-10V, sistema interconectable, accesorios en I, L y X iluminados.

CONSERVACIÓN

- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación.
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación).
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELEFONO: +527229178829



1 Instalación sobrepuesta


Precaución, desconecte la red eléctrica antes de comenzar la instalación.

Accesorios necesarios:

X1 AASLGRP


X1 AASLAC2MB

X2 AASLTFB



- Coloque el cable alimentación a la luminaria (**AASLAC2MB**), introduciéndolo por el barreno con el pasacables en uno de los extremos de la luminaria.

- Realice las conexiones eléctricas correspondientes, dentro de la luminaria encontrará una borna de conexión con cinco entradas.
- Conecte cada cable en el



color que le corresponde, café línea (L), azul neutro (N), amarillo tierra, rojo 0-10+ (positivo), negro 0-10- (negativo).

- Coloque las tapas en ambos extremos de la luminaria asegurándolas con los prisioneros Allen

2



- Prepare la superficie en la que se montara el luminario, taladre un par de agujeros en el plafón, considerando una distancia de 20 cm del borde del luminario, esto para que el peso quede distribuido entre los dos anclajes.
- Coloque la grapa con un taquete y tornillo.

3



- Realice las conexiones eléctricas correspondientes, respetando la polaridad de los cables

- Coloque la luminaria sobre las grapas previamente colocadas en el plafón, haciendo presión sobre ella hasta que escuche un clic.

- Vuelva a conectar la corriente y compruebe su funcionamiento.

1

Instalación suspendida

Accesorios necesarios:

X1 AASLSUSP2M / AASLSUSP4M

X1 AASLAC2MB / AASLAC4MB

X2 AASLTFB

- Arme el accesorio de anclaje a la luminaria colocando el tornillo pasando por la grapa y atornillándose a la tuerca del cable de acero, como se ve en la imagen.

- Seguido de esto coloque la grapa en la línea haciendo presión hasta que escuche el clic.



2

- Perfore un par de agujeros en el plafón para colocar el ancla del otro extremo del cable de acero.

- Coloque el taquete en el agujero y pase el tornillo por dentro del accesorio de suspensión para fijarlo al plafón, por último, enrosque la otra parte del accesorio de suspensión con el cable de acero.

- Para finalizar ajuste el tamaño del cable tirando del cable de acero hacia arriba hasta que tenga la altura deseada.



- Vuelva a conectar la corriente y compruebe su funcionamiento.